EN

PRODUCT DESCRIPTION
Aluminium dental casting / metal-ceramic alloy, Type 4

INDICATIONS *
Inlays, Onlays, 3/4 Crowns, Crowns, Telescope Crowns, Conus Crowns, Bridges, Wide Bridges, Cast Posts / Cores, Bars, Attachments, Implant Retained Superstructures, Partial Dentures

WAXING / MODELLATION
Design the framework in full contour or in a reduced anatomic shape taking the planned veneer into consideration. For Lab Composite veneering material use substantially reduced anatomical retentions. Single crowns require a minimum thickness of 0.3 mm. Abutment crowns require a minimum thickness of 0.5 mm. Ensure the framework design provides adequate support for the veneering material. Avoid sharp angles. Connectors must have the required dimensions to provide resistance to deformation. Create large surface areas for planned soldering, with a gap of 0.05 - 0.2 mm.

SPRUING
Sprue the modeled single-tooth restoration or bridge framework with sprues of a suitable size. In general the reservoir, sprue leads, and connector sprues, whether pear shaped or traditional, must be sized according to the specific technique used. When using a casting ring liner it is important to ensure that the reservoir is positioned in the heat center. The connector sprues between the reservoir and the casting should be a maximum of 2.5 - 3.0 mm in length and width. The wax patterns including the sprues must be weighed in grams in order to determine the needed amount of alloy. Wax conversion formula: wax weight (gram) x alloy density = grams of alloy required.

INVESTING
Use phosphate-bonded investment material. Follow the manufacturer's instructions.

PREHEATING / BURN-OUT
Recommended burn-out temperature: 800 °C

MELTING AND CASTING
Tools: Propane/Oxygen 0,15 bar; Oxygen 0,35 bar
Other specifics may be required by the type of casting machine. It is recommended to use a separate and clean carbon/ceramic crucible for each alloy. Preheat the ceramic crucible in the burnout furnace. The recommended ratio of used material to new material is 1:1. Do not use flux.
Casting Temperature: 1200 °C

FRAMEWORK FINISHING
After bench cooling, carefully divest and clean the casting with aluminium oxide (AlO). Do not use a hammer for divesting. Finish the casting with carbide burs and/or with ceramic-bonded grinding instruments. Blast the surface with 50 - 110 micron aluminum oxide (AlO2) at 2.0 bar. Use Heraeus Web Lab Cleaner to remove material, the framework must be finished and polished. Subsequently, steam clean or ultrasonic clean with distilled water or mixed and dry the framework.

OXIDATION
Perform the framework on the firing tray providing adequate support. To achieve a uniform result follow the oxidation cycle.
Temperature: 800 °C, **Holding time:** 5 min, **Vacuum:** No
If the oxide layer is too thick, **Holding time:** 2 min, **Vacuum:** Yes
Use the appropriate ceramic veneering material, following the manufacturer's instructions.
Veneering recommended firing temperature: 870 °C

HEAT TREATMENT
Hardening: 10 - 15 min; bench cool

SOLDERING AND LASER WELDING
The soldering gap should be wider than the thickness of the soldering material. Allow the soldered casting to cool down. Use flux sparingly.
Pre Solder: Porta Optimum Lot 940 **Flux:** High Fusing Bondal Flux
Post Solder: Porta Optimum Lot 710 **Flux:** Bondal Flux
Laser Welding Wire: Portador IN

POLISHING
Carefully remove any oxide and flux residue. Smooth the metal surfaces with rubber polishers. Polish to a high gloss finish using polishing paste. Subsequently, clean using ultrasonic cleaning equipment or careful steam cleaning.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Aufhellbrand / Metallkeramik-Legierung, Typ 4

INDIKATIONEN *
Inlays, Onlays, 3/4 Kronen, Kronen, Teleskopkronen, Konuskronen, Brücken, Weite Brücken, Cast Posts / Cores, Wurzelstifte/-aufbau, Stege, Konstruktionselemente, Implantat-Suprastrukturen, Teilprothesen

WAXING / MODELLATION
Das Gerüst in vollanatomischer oder verkleinerter anatomischer Form unter Berücksichtigung der geplanten Verblendung gestalten. Bei Verwendung von Lab Composite a. Verblendmaterial mechanische Retentionen anbringen. Die Wandstärke bei Einzelkronen muss mindestens 0.3 mm; bei Pfeilerkronen mindestens 0.5 mm betragen. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Gerüstgestaltung die Verblendung ausreichend unterstützt. Scharfe Übergänge vermeiden! Die Verbindungselemente müssen die notwendige Dimensionierung aufweisen, um Widerstand gegen Verformung zu leisten. Für die geplanten Lötungen genügend Flächenbereiche gestalten, einschließlich eines Spalts von 0.05 - 0.2 mm.

ANSTIFTEN DER GUSSKANÄLE
Modellierte Einzelzahnversorgungen oder aus Brückengerüst mit ausreichend dimensionierten Gusskanälen versehen. Grundsätzlich sollte die Größe des Reservoirs, der Gusskanäle und der Verbindungskanäle bmeitfähig oder traditionell sowie der verwendeten Technik angepasst sein. Die Verbindungskanäle zwischen dem Reservoir und dem Gussring müssen sichergestellt werden, dass das Reservoir im Hitzezentrum platziert wird. Die Verbindungskanäle zwischen dem Reservoir und dem Gussobjekt müssen eine Länge bzw. einen Durchmesser von 2.5 - 3.0 mm aufweisen. Das Wachsobjekt einschließlich der Gusskanäle wiegen, um anhand des Wachsgewichts in Gramm die benötige Legierungsmenge zu bestimmen. Wachsumrechnungsfaktor: Wachsgewicht (Gramm) x Legierungsdichte = benötige Menge der Legierung.

INVESTIERUNG
Eine phosphatgebundene Einbettmasse verwenden. Die Gebrauchsinformation des Herstellers beachten.

VORWÄRMEN / AUSBRENNEN
Empfohlene Ausbrennertemperatur: 800 °C

SCHMELZEN UND GIESSEN
Flamme: Propan 0,15 bar; Sauerstoff 0,35 bar
Weitere Angaben können abhängig von einer Einstellungen erforderlich sein. Es wird empfohlen, für jede Legierung einen separaten und sauberen Graffitiegel/Keramikiegel zu verwenden. Den Keramikiegel im Brennofen vorwärmen. Das Verhältnis Alt- zu Neulegierung beträgt 1:1. Kein Flussmittel verwenden.
Giestemperatur: 1200 °C

GERÜSTFERTIGSTELLUNG
Gussobjekt auf Raumtemperatur abkühlen lassen, vorsichtig ausbetten und mit Aluminiumoxid (AlO) abstrahlen. Zum Ausbetten keinen Hammer verwenden. Gussobjekt mit Hartmetallfräsern oder keramikgebundenen Schleifinstrumenten bearbeiten. Die Oberfläche mit 50–110 µm Aluminiumoxid (AlO2) bei 2.0 bar abstrahlen. Vor der Verblendung mit einem Lab-Sandstrahlgerät oder Dampfstrahlgerät und gelöst werden. Danach das Gerüst mit Dampf oder Ultraschall und destilliertem Wasser oder Ethanol reinigen und trocknen.

OXIDATION
Den Gerüst auf dem Brennguttrager positionieren und ausreichend abstützen. Den Oxidationszyklus anwenden, um ein einheitliches Ergebnis zu erhalten.
Temperatur: 800 °C, **Haltezeit:** 1 min, **Vakuum:** Nein
Bei Beibehalt Oxidschicht, die Oberfläche nochmals beschleifen und abstrahlen. Der Oxidbrand ist zu wiederholen.
Empfohlene Metallkeramik-Brennofen-Temperatur: 870 °C
Empfohlene Brennofen Brennemperatur: 870 °C

WÄRMEBEHANDLUNG
Härten: 15 min bei 550 °C, abkühlen lassen

LÖTEN UND LASERSCHWEISSEN
Der Lötspalt sollte nicht breiter sein als der Durchmesser des verwendeten Lotes. Das gelötete Gussobjekt langsam abkühlen lassen. Flussmittel nur sparsam anwenden.
Lot vor dem Brand: Porta Optimum Lot 940 **Flussmittel:** High Fusing Bondal Flux
Lot nach dem Brand: Porta Optimum Lot 710 **Flux:** Bondal Flux
Laser-Schweiß-Draht: Portador IN

POLIEREN
Alle Oxid- und Flussmittelrückstände sorgfältig entfernen. Metalloberflächen mit Gummipolierern glätten und Kautschuk. Finir par un polissage au brillant à l'aide d'une pâte à polir. Ensuite, nettoyer dans un appareil à ultrasons ou à la vapeur sous faible pression.

IT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Allige dentale, a base de Au, Tipo 4

INDICAZIONI *
Inlays, Onlays, Coronne a 3/4, Coronne, Coronne telescopiche, Corone conoide, Ponti, Ponti estesi, Perni radicolari/ricostruzioni radicolari, Barre, Attacchi, Sovrastrutture implantosupportate, Protesi parziali

MODELLAZIONE IN CERA
Modellare la struttura in forma anatomica o forma anatomica ridotta tenendo in considerazione il rivestimento estetico previsto. Per il materiale di rivestimento Lab Composite prevedere delle ritenzioni meccaniche. Le corone singole richiedono uno spessore minimo di 0.3 mm. Le corone pilastro richiedono uno spessore minimo di 0.5 mm. Le corone da ponte devono possedere un supporto adeguato ai materiali di rivestimento. Evitare angoli acuti. Le connessioni devono avere adeguate dimensioni, per offrire resistenza alla deformazione. Prevedere delle superfici adeguate a saldare, con un spazio di 0.05 - 0.2 mm.

IMPERATIVA DEI CANALI DI COLATA
Cerare la corona o il ponte in anatomia ridotta secondo la tecnica della struttura del ponte con canali di colata di dimensioni adeguate. Prevedere un canale di colata di dimensioni adeguate per ogni pilastro. Il canale di colata del pilastro, che sia a forma di pera o di forma tradizionale, devono essere delle dimensioni compatibili alla tecnica utilizzata. Utilizzando il metodo di investimento della cera perduta, assicurarsi che il centro della cera sia posizionato nel centro termico del cilindro. I canali di collegamento fra il serbatoio e l'oggetto della fusione dovrebbero avere una lunghezza ed un diametro massimi di 2.5 - 3.0 mm. Pesare il modello in cera, compresi i canali di fusione per determinare la quantità di alcune necessaria. Formula di conversione: peso in cera (in grammi) x densidad de la aleación = grams de aleación necesaria.

MESSA IN RIVESTIMENTO
Utilizzare un rivestimento a base phosphate. Suivre les instructions du fabricant.

PRECHAUFFAGE / CALCINATION
Temperatura de calcinazione consigliata: 800 °C

FUSION ET COULÉE
Fiamma: Propano 0,15 bar; Ossigeno 0,35 bar
Il rivestimento deve essere lasciato raffreddare per il tempo necessario prima di togliere la fusione dal cilindro. Il crogiolo in grafite o ceramica differente per ogni lega. Preriscaldare il crogiolo in ceramica nel forno di preriscalda. Utilizzare lega nuova e vecchia in rapporto 1:1. Non utilizzare flux.
Temperatura di fusione: 1200 °C
Temperatura del crogiolo: 1200 °C

TRATTAMENTO TERMICO DELLA STRUTTURA
Lasciare raffreddare il restauro a temperatura ambiente. Rimuovere cuffiettatura ceramica e sabbiare con biossido di alluminio (AlO). Non usare martello per la rimozione del restauro. Rifinire con frese per metallo duro o con strumenti diamantati. Sabbiare la superficie con 50 - 110 micron di ossido di alluminio (AlO2) a 2.0 bar. Per la pulizia del restauro usare Heraeus Web Lab Cleaner. Lavare il restauro con biossido di alluminio da 50 - 110 micron (AlO) a 2.0 bar. L'amalate dovrà dare fine e polie avant d'etre rivestito con la ceramica da dentatura. L'amalate dott ensuite etre nettoyée au jet de vapeur ou au bain à ultrasons avec de l'eau distillée ou de l'éthanol distillé.

OXIDATION
Posizionare la struttura sul portaoggetti supportandola in modo adeguato. Utilizzare il ciclo corretto per ottenere un'ossidazione uniforme.
Temperatura: 800 °C; **Tempo di tenuta:** 5 min; **Vuoto:** No
Si la coque di oxide è troppo spessa, rifinire leggermente la superficie e sabbiare. La cottura di ossidazione deve essere ripetuta. Utilizzare la metalloceramica consigliata ed effettuare le lavorazioni secondo le indicazioni del produttore.
Massima temperatura recomendada: 870 °C
Temperatura di massima cottura consigliata: 870 °C

TRATTAMENTO TERMICO
Tempero: 10 - 15 min; C. lasciare raffreddare

SALDATURA
Lo spazio per la saldatura non deve essere più largo del diametro della saldatura da utilizzare. Lasciare raffreddare lentamente dopo la saldatura. Utilizzare con parsimonia il flux.
Pre-saldatura: Porta Optimum Lot 940 **Flux:** High Fusing Bondal Flux
Saldatura dopo la cottura: Porta Optimum Lot 710 **Flux:** Bondal Flux
Fil de soudure laser: Portador IN

LUCIDATURA
Rimuovere accuratamente tutti residui d'ossyde et de flux. Polir les surfaces metalliques avec des polissoirs en caoutchouc. Finir par un polissage au brillant à l'aide d'une pâte à polir. Ensuite, nettoyer dans un appareil à ultrasons ou à la vapeur sous faible pression.

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Aleación dental a base de Au, Tipo 4

INDICACIONES *
Inlays, Onlays, Coronas a 3/4, Coronas, Coronas telescópicas, Coronas cónicas, Puentes, Puentes largos, Postes coladios / núcleos, Barras, Aditamentos, Superestructuras implantosoportadas, Dentaduras parciales

MODELACIÓN DE CERA
Modelar la estructura en forma anatómica o forma anatómica reducida teniendo en cuenta la estratificación estético prevista. Para el material de revestimiento Lab Composite a. Para o recubrimento con Composite Laboratorial, usar retenções mecânicas. Las coronas individuales requieren un grosor mínimo de 0.3 mm. Las coronas pilar requieren un grosor mínimo de 0.5 mm. Asegurese de que la estructura proporcione un apoyo adecuado para el material de revestimiento. Evitar ángulos agudos. Los conectores deben tener las dimensiones necesarias para proporcionar resistencia a deformaciones. Diseñe grandes áreas de soldadura, con un espacio de 0.05 - 0.2 mm.

COLOCACIÓN DOS SBOEBEROS
Ceras: se estiver trabalhando em restaurações de coroas unitárias ou infraestruturas de pontes com sprues de tamanhos adequados. Em geral, a câmara de compensação, sprues acessórios e sprues de conexão, sejam no formado pera ou tradicional, devem ser dimensionados de acordo com a técnica específica empregada. Quando usar a técnica direta ou indireta, certifique-se de que a câmara de compensação está posicionada no centro térmico. Os sprues de conexão entre o reservatório e o molde devem ter um tamanho máximo de 2.5 - 3.0 mm de comprimento e largura. Pesar a cera incluindo os sprues, para determinar a quantidade de liga necessária. Fórmula de conversão: peso em cera (gramas) x densidad de la aleación = gramas de aleación necesaria.

MESSA IN RIVESTIMENTO
Utilizare una massa da rivestimento a legame fosfatico. Attenersi alle istruzioni del produttore.

PRERISCALDO
Temperatura di preriscaldo consigliata: 800 °C

FUSIONE E COLATA
Fiamma: Propano 0,15 bar; Ossigeno 0,35 bar
Il rivestimento deve essere lasciato raffreddare il tempo necessario prima di togliere la fusione dal cilindro. Il crogiolo in grafite o ceramica differente per ogni lega. Preriscaldare il crogiolo in ceramica nel forno di preriscalda. Utilizzare lega nuova e vecchia in rapporto 1:1. Non utilizzare flux.
Temperatura di fusione: 1200 °C
Temperatura del crogiolo: 1200 °C

TRATTAMENTO TERMICO
Durcissement: 5 - 10 min; refroidir le plan

SOUDURE ET SOUDURE AU LASER
L'espace de soudure ne doit pas être plus large que l'épaisseur du matériau de soudure. Laisser la coulée refroidir lentement après la soudure. Utiliser le flux avec modération.
Pre-soudure: Porta Optimum Lot 940 **Flux:** High Fusing Bondal Flux
Soldadura dopo la cottura: Porta Optimum Lot 710 **Flux:** Bondal Flux
Fil de soudure laser: Portador IN

POLISSAGE
Enlever soigneusement tout résidu d'oxyde et de flux. Polir les surfaces métalliques avec des polissoirs en caoutchouc. Finir par un polissage au brillant à l'aide d'une pâte à polir. Ensuite, nettoyer dans un appareil à ultrasons ou à la vapeur sous faible pression.

PT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Liga dentária para fundição / metalocerâmica a base de Au, Tipo 4

INDICAÇÕES *
Inlays, Onlays, Coroas 3/4, Coroas, Coroas Telescópicas, Coroas cónicas, Pontes, Pontes largas, Postes colados / núcleos, Barras, Aditamentos, Superestruturas implantosoportadas, Dentaduras parciais

MODELAÇÃO DE CERA
Modelar o padão de cera com contorno total ou em forma anatómica reduzida, levando em consideração o recobrimento estético previsto. Para o recobrimento com Composite Laboratorial, usar retenções mecânicas. Las coronas individuales requieren un grosor mínimo de 0.3 mm. Las coronas pilar requieren un grosor mínimo de 0.5 mm. Asegurese de que la estructura proporcione un apoyo adecuado para el material de recubrimiento. Evitar ángulos agudos. Los conectores deben tener las dimensiones necesarias para proporcionar resistencia a deformaciones. Diseñe grandes áreas de soldadura, con un espacio de 0.05 - 0.2 mm.

COLOCAÇÃO DOS SPRUES
Ceras: se estiver trabalhando em restaurações de coroas unitárias ou infraestruturas de pontes com sprues de tamanhos adequados. Em geral, a câmara de compensação, sprues acessórios e sprues de conexão, sejam no formado pera ou tradicional, devem ser dimensionados de acordo com a técnica específica empregada. Quando usar a técnica direta ou indireta, certifique-se de que a câmara de compensação está posicionada no centro térmico. Os sprues de conexão entre o reservatório e o molde devem ter um tamanho máximo de 2.5 - 3.0 mm de comprimento e largura. Pesar a cera incluindo os sprues, para determinar a quantidade de liga necessária. Fórmula de conversão: peso em cera (gramas) x densidad de la aleación = gramas de aleación necesaria.

MESSA IN RIVESTIMENTO
Usar um material de revestimento aglutinado com fosfato. Siga as instruções do fabricante.

PRÉ-AQUECIMENTO / CALCINAÇÃO
Temperatura de queima recomendada: 800 °C

FUNDIR E COLAR
Chama: Propano 0,15 bar; Oxigénio 0,35 bar
Deixe o material de revestimento arrefecer o tempo necessário antes de retirar a fundição do cilindro. Use cadinhos de grafite ou cerâmica diferentes por cada liga. Pré-aquecer o cadinho de cerâmica no forno de aquecimento. Misture a proporção de 1:1 ligas antigas e novas. Não usar fluxo.
Temperatura de fusão: 1200 °C
Temperatura do cadinho: 1200 °C

TRATAMENTO TÉRMICO DA ESTRUTURA
Deixe arrefecer o restauro à temperatura ambiente. Remova a cuffiettatura cerâmica e sabbiare com biossido di alluminio (AlO). Não use martelo para remover a restauração. Acabe a estrutura metálica com fresas de carbono ou instrumentos diamantados. Jatear a superfície com óxido de alumínio 50 – 110 micras (AlO) a 2,0 bars. Para estratificar com Composite de Laboratório a estrutura deve ser acabada e polida. A continuação, limpe com vapor o ultrassónico em agua destilada e etanol y seque la estructura.

OXIDAÇÃO
Coloque la estructura en la plataforma de cocción con un soporte adecuado. Para obtener resultados uniformes siga las indicaciones del ciclo de oxidación.
Temperatura: 800 °C; **Tempo de manutenção:** 5 min; **Vácuo:** Não
Si la capa de óxido es muy gruesa, repase y pulse la superficie e sabblare. La cottura di ossidazione deve essere ripetuta. Utilizzare la metallocerámica consigliata ed effettuare le lavorazioni secondo le indicazioni del produttore.
Máxima temperatura recomendada: 870 °C

TRATAMENTO TÉRMICO
Endurecimento: 10 - 15 min; deixar refrigerar

SOLDAGEM E SOLDA A LASER
O espaço de solda não deve ser mais largo do que a espessura do material de solda. Permitir que o material soldado refrie lentamente. Use fundente com moderação.
Pré-Soldagem: Porta Optimum Lot 940 **Fundente:** High Fusing Bondal Flux
Pós-Soldagem: Porta Optimum Lot 710 **Fluxo:** Bondal Flux
Solda a Laser: Portador IN

POLIMENTO
Remover cuidadosamente qualquer resíduo de óxido e fluxo. Suavizar as superfícies metálicas com polidores de borracha. Polir até um alto brilho com pastas de polimento. Posteriormente, limpar usando equipamentos de limpeza ultrassónicos ou limpar cuidadosamente com vapor.

FI

TUOTTEEN KUVAUS
Kultaseos hammaslaboratoriokäyttöön, Tyyppi 4

INDIKAATIOT *
Inlays, Onlays, 3/4 kruunut, Kruunut, Teleskooppikruunut, Kartiokruunut, Siltat, Leveät siltat, Valurunkot / -ytimet, Kiskot, Rakennesiat, Implantiin kiinnitetyt päällirakenteet, Osaproteesit

VAHAUS / MUOTOILU
Muotoile runko täydellisessä anatomisessa muotoon ottamalla huomioon siihen tuleva kerrostumatekniikka. Laboratorion komposiittimateriaalien kanssa on käytettävä mekaanisia kiinnityksiä. Yksittäiset kruunut edellyttävät vähintään 0.3 mm:n paksuuden. Pylväskruunut edellyttävät vähintään 0.5 mm:n paksuuden. Varmista, että runko tukee kerrostumatekniikalla riittävästi. Vältä terävät kulmat. Liitoskappaleiden on oltava riittävän kokoiset, jotta ne estävät epätarkkuuden syntymisen. Valmista juotettavaksi suunniteltu pinta-ala niin, että rako ovat 0.05 – 0.2 mm.

SPRUUTTAUS
Muotoile hammasmallisen tai siltarunko siten, että siinä on sopivan kokoiset valukanavat. Yleisesti siitä, voiko valukanavan ja liitoskappaleen muoto olla perinteinen tai muotoiltu, on valittava käytettävä tekniikka. Los conectores deben tener las dimensiones necesarias para proporcionar resistencia a la deformación. Los conectores entre el reservorio y el molde deben de tener un tamaño máximo de 2.5 – 3.0 mm de ancho y largo. La forma de los conectores del reservorio y el molde debe

Eurogold supra

Au-based dental casting / metal-ceramic alloy, Type 4

Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruções de utilização
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöohje
Instrucje stosowania
Instrucțiuni de utilizare
Návod k použití
Kullanma Talimatı
Οδηγίες Χρήσης
Инструкция по применению
Instrucțiuni de folosire
Instrucțiuni de utilizare
Instrucțiuni de folosire
Instrucțiuni de folosire
Instrucțiuni de folosire